


Puesta en Marcha y Registro de Dispositivos 0003

Pasos Previos

Si es la primera vez que incorpora un dispositivo nuevo a nuestra plataforma, debería de registrarse previamente en ella ([nuevo usuario](#)), ya que de este modo le será mucho más fácil el incorporar nuevos dispositivos y su manejo.

Realizada el alta en nuestra plataforma, acceda a ella ([dynamic](#)), y una vez dentro del entorno de  trabajo busque el Proyecto "**Main**" en la barra lateral (en dispositivos móviles pulse el icono "☰" en la esquina superior izquierda para desplegar el menú), debería de aparecer una caja con los dispositivos que están en su cuenta pero que no están asignados a ningún proyecto.

En esta caja aparecen todos los dispositivos, si hubiesen, que no están asignados a un proyecto, ordenados por el tipo de dispositivo.

Configuración de un Nuevo Dispositivo

Para configurar un dispositivo necesitamos un portátil o un smartphone que le permita acceder a la pagina web de configuración. Necesitamos tambien acceso a nuestra plataforma ([dynamic](#)). Si no esta registrado, inicie el proceso desde el punto anterior.

Pasos a seguir

1. Alimente el dispositivo.
2. Busque en su teléfono o portátil la WiFi generada por el nuevo dispositivo (**AVF_Smart**).
3. Conéctese a esta red (en algunos dispositivos tendrá que forzar el uso de esta red aunque no tenga conexión a Internet).
4. Acceda a la configuración del dispositivo abriendo el navegador web, si no accede directamente acceda a esta dirección: ([192.168.4.1](#)).
5. Si se le pregunta por un usuario y contraseña introduzca el usuario **admin** y la contraseña **admin**.
6. Configure los parámetros de red de su nuevo equipo con esta [guia de configuración](#).

En este punto tendremos el dispositivo conectado a la red y el dispositivo podrá conectarse a la plataforma, ahora podemos registrar el dispositivo en nuestra cuenta.

1. Acceda a la plataforma ([dynamic](#)). Solo acceda con su nombre de usuario y contraseña.
2. Acceda a la configuración de su nuevo equipo, si no conoce la IP del dispositivo se puede volver a conectar al punto de acceso generado, si no estuviese activo, desconecte el equipo y vuelva a conectarlo, el punto de acceso se volverá a generar.
3. En la pestaña de configuraciones (**engranaje**) busque el botón **cloud**, en la parte baja de la pagina. Y pulse.
4. Será redirigido a la plataforma, donde el sistema informará del buen termino de la acción de

registro del dispositivo en la plataforma.

Puede continuar el proceso de configuración del equipo en la plataforma con esta [guía](#).

From:

<http://doc.avfsmartcontrol.com/> - **Documentación**

Permanent link:

<http://doc.avfsmartcontrol.com/doku.php?id=es:0003:start&rev=1509403997>

Last update: **30/10/2017 22:53**

